

Time timer CLIS

Il vous faut : 1 horloge murale, deux feuilles de couleur, des ciseaux, un peu de scotch, un feutre et un peu de précision...

Tout le montage en [vidéo ici](#) sur YOUTUBE...

1. Démontez l'horloge et découpez deux disques légèrement plus petits que le cadran.
2. Graduez l'un des cadrans(a) avec les minutes (dans le sens anti-horaire !!!!). (cadran rouge).
3. Faire une coupe sur le « 60 » du disque rouge(b).
4. Faire une autre coupe sur le rayon du second disque(c) (le blanc).
5. Faire un petit trou au centre des deux disques(d) (pour le mécanisme des aiguilles).
6. Scotcher l'aiguille des minutes le long de la coupe sur la feuille blanche (photo 2).
7. Ajouter un bout de papier en forme de triangle au bout de la partie de la feuille blanche qui n'est pas scotchée sur l'aiguille (voir vidéo youtube à 0mn27s...)...
8. Procéder à l'assemblage en suivant la vidéo en [lien ici](#).

Remarques et astuces..

Lors de la pose du cadran rouge, il faut veiller à surélever légèrement et scotcher la partie découpée du cadran rouge pour faciliter le passage du cadran blanc en-dessous (0mn18s...). Voir photo 3. Attention cependant à laisser assez de place pour le passage du disque blanc entre le disque rouge et la vitre de l'horloge.

Le papier pour les cadrans doit être assez fin et léger pour ne pas entraver le fonctionnement de la montre.

On peut légèrement « tordre » l'aiguille des minutes vers le haut afin qu'elle glisse mieux sur le cadran rouge.

Lors de la mise en place du cadran blanc, on peut légèrement tordre l'extrémité du petit triangle blanc afin de faciliter le passage sous le cadran rouge.

